

DIMMERLISTA

Valda dimrar är ett axplock av vad marknaden har att erbjuda. Följ alltid dimmer-tillverkarens rekommendationer med eventuella belastningar och inställningar för bästa effekt. Resultatet är ett utfall från våra tester och kan avvika beroende på installation.

Denna tabell
avser vilken dimmer
som ger bäst
ljusreglering

ecolite

www.ecolite.se

DIMMER	DIMTEKNIK	ATLAS (antal spotlights)			CARLA (antal spotlights)		
		1-3	4-6	7-8	1-3	4-6	7-8
SCHNEIDER SBD 315 RC	Fram och-bakkant	√	√	√	√	√	√
SCHNEIDER SBD 630 RC	Fram och-bakkant	√	√	√	√	√	√
ELKO 420GLE/1	Fram och-bakkant	√	√	√	√	√	√
ELKO 300GLE	Framkant	-	-	-	-	-	-
ELKO 400GL	Framkant	-	-	-	-	-	-
ABB 6523U	Fram och-bakkant	√	√	-	√	√	-
ELTAKO EUD61 NPN-UC	Fram och-bakkant	√	√	-	√	√	-
VADSBRO LD220	Fram och-bakkant	√	√	-	√	√	-

Framkant betyder att den är kompatibel med glödjus, halogen och vissa LED-produkter, även kallad triac/tyristordimmer.

Bakkant betyder att den är kompatibel med elektroniska transformatorer och LED-drivdon, även kallad transistordimer.

Generellt sett så kan en bakkantsdimmer ljusreglera de flesta typer av ljuskällor.

Se dimmerns specifikation för eventuell maxlast. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter och förbehåller oss rätten till ändringar.